

VGA / USB スイッチャー仕様書

モデル名	WVG2AL USB	バージョン	
------	------------	-------	--

パネル図

掲載予定

仕 様

単位:mm

映 像 入 力		映 像 出 力	
入力	VGA	出力	VGA
入力コネクタ	2 x D-Sub15 ピン メス	出力コネクタ	1x D-Sub 15 ピン メス 1x D-Sub 15 ピン メス(ループ出力用)
信号フォーマット	RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs, コンポーネント, S-ビデオ, コンボジット	信号フォーマット	RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs, コンポーネント, S-ビデオ, コンボジット
映 像 一 般			
解像度	3200x2400@60Hz(-3dB)	バンド幅	1GHz(-3dB、フルロード)
リターン ロス	-30dB@5MHz	クロストーク	-50dB@5MHz
ゲイン	0dB	入力 / 出力レベル	0.5Vp-p ~ 2.0Vp-p
切り替え速度	200ns	I/O インピーダンス	75Ω
音 声 入 力		音 声 出 力	
入力	ステレオ音声	出力	ステレオ音声
入力コネクタ	2x 3.5mm ミニジャック	出力コネクタ	1x 3.5mm ミニジャック
インピーダンス	>10KΩ	インピーダンス	50Ω
音 声 一 般			
周波数レスポンス	20Hz ~ 20KHz	ステレオ チャンネル分離	>80dB@1KHz
CMRR	>90dB @20Hz ~ 20K Hz	THD + ノイズ	1% @1KHz, 0.3% @20KHz
USB 入力		USB 出力	
入力	USB 2.0	出力	USB 2.0
コネクタ	2x USB タイプ B	コネクタ	1x USB タイプ A
コントロール / リモート			
操作	フロントパネルのボタン RS-232 シリアル通信	RS-232 コネクタ	3 極ターミナルブロック
オプション	TCP/IP コントロール(PTNET を使用した場合)	自動切り替え	入力信号の自動検出と切り替え
一 般			
最大オフセット電圧	DC1.5V	湿 度	作動時: 10% ~ 90%, 非結露 保管時: 10% ~ 90%, 非結露
電 源	100VAC ~ 240VAC, 50/60Hz (外部 AC アダプター経由)	温 度	作動時: 0° ~ +50°C 保管時: -20° ~ +70°C
消費電力	10W		
外形寸法	160(幅)x 44(高さ)x100(奥行き)	重 量	0.5Kg

メモ: すべての値は公称値で、プラスマイナス 10%の誤差を含みます。